Inhiber poweroff

Désactiver les boutons d'arrêt

Il peut être intéressant sur des VM d'empêcher l'utilisateur d'arrêter une VM par erreur en désactivant le bouton correspondant. Pour cela il faut créer un fichier .pkla dans le répertoire /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d.

> L'effet est immédiat mais la désactivation du bouton de l'interface graphique n'empêche pas l'utilisateur de lancer la commande directement depuis une console.

power off

disable-poweroff.pkla

```
[Reject all users to use login1_power-off-multiple-sessions]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.power-off-multiple-sessions
ResultAny=no
ResultInactive=no
ResultActive=no
```

reboot

disable-reboot.pkla

```
[Reject all users to use login1_reboot-multiple-sessions]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.reboot-multiple-sessions
ResultAny=no
ResultInactive=no
ResultActive=no
```

Mise en veille

disable-hibernate.pkla

```
[Disable suspend when others are logged in (logind)]
```

```
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.suspend-multiple-sessions
ResultActive=no
ResultInactive=no
ResultAny=no
```

Il est possible de mettre l'ensemble des désactivations dans un seul fichier.

Haut de page

From:
https://wiki.iot-acs.fr/ - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.iot-acs.fr/doku.php?id=all:bibles:linux:ubuntu:poweroff

Last update: **2024/06/14 11:10**